Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:32

Link do produktu: https://www.oswietleniowy.pl/zasilacz-led-napieciowy-12v-360w-ip20-30a-p-4337.html

Zasilacz LED napięciowy 12V 360W IP20 30A



Cena	**233,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**PR-360-12**
Kod producenta	**PR-360-12**
Producent	**Prescot**

Opis produktu

Wymiary: 215 x 113 x 50 mm
Obudowa: stal z perforacją
Napięcie wejściowe: 230V/50Hz
Napięcie wyjściowe: 12V DC
Max. prąd obciążenia: 30A
Moc: 360W
Klasa ochronności: I
Stopień IP: 20
Zaciski przyłączeniowe: osłonięte plastikową klapką
Sygnalizacja: dioda sygnalizująca pracę zasilacza

ZASTOSOWANIE: Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki, elektroniki przemysłowej, do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym 12V DC, (np.: taśm LED)
UWAGI: - montażu powinna dokonać osoba posiadające odpowiednie uprawnienia! - zasilacz powinien być przykręcony do konstrukcji urządzenia zasilanego - należy zapewnić swobodny przepływ powietrza poprzez szczeliny wentylacyjne zasilacza, ponieważ zasilacz chłodzony jest metodą swobodnego przepływu powietrza - zasilacz należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej odpowiednim przewodem miedzianym, trójżyłowym o minimalnym przekroju 0.5 mm2 i napięciu pracy izolacji 250V - jako pierwszą należy podłączyć żyłę uziemienia - wyjście zasilacza należy podłączyć do obciążenia odpowiednim przewodem dwużyłowym o możliwie minimalnej długości i przekroju stosownym do prądu obciążenia (dobór przekroju przewodu zaleca się wykonywać wg zasady minimum 4A/1mm2)