

Link do produktu: <https://www.oswietleniowy.pl/zasilacz-led-napieciowy-12v-360w-ip20-30a-p-4337.html>

Zasilacz LED napięciowy 12V 360W IP20 30A



Cena	155,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	PR-360-12
Kod producenta	PR-360-12
Producent	Prescot

Opis produktu

Wymiary: 215 x 113 x 50 mm
Obudowa: stal z perforacją
Napięcie wejściowe: 230V/50Hz
Napięcie wyjściowe: 12V DC
Max. prąd obciążenia: 30A
Moc: 360W
Klasa ochronności: I
Stopień IP: 20
Zaciski przyłączeniowe: osłonięte plastikową klapką
Sygnalizacja: dioda sygnalizująca pracę zasilacza

ZASTOSOWANIE: Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki, elektroniki przemysłowej, do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym 12V DC, (np.: taśm LED)
UWAGI: - montażu powinna dokonać osoba posiadające odpowiednie uprawnienia! - zasilacz powinien być przykręcony do konstrukcji urządzenia zasilanego - należy zapewnić swobodny przepływ powietrza poprzez szczeliny wentylacyjne zasilacza, ponieważ zasilacz chłodzony jest metodą swobodnego przepływu powietrza - zasilacz należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej odpowiednim przewodem miedzianym, trójżyłowym o minimalnym przekroju 0.5 mm² i napięciu pracy izolacji 250V - jako pierwszą należy podłączyć żyłę uziemienia - wyjście zasilacza należy podłączyć do obciążenia odpowiednim przewodem dwużyłowym o możliwie minimalnej długości i przekroju stosownym do prądu obciążenia (dobór przekroju przewodu zaleca się wykonywać wg zasady minimum 4A/1mm²)