

Link do produktu: <https://www.oswietleniowy.pl/zasilacz-led-napieciowy-12v-38w-ip20-3-2a-p-4306.html>

# Zasilacz LED napięciowy 12V 38W IP20 3,2A



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>27,60 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni</b>  |
| Numer katalogowy | <b>PR-38-12</b> |
| Producent        | <b>Prescot</b>  |

## Opis produktu

Wymiary: 85x58x32 mm  
Obudowa: stal z perforacją  
Napięcie wejściowe: 230V/50Hz  
Napięcie wyjściowe: 12V DC  
Max. prąd obciążenia: 3,2A  
Moc: 38W  
Klasa ochronności: I  
Stopień IP: 20  
Zaciski przyłączeniowe: osłonięte plastikową klapką  
Sygnalizacja: dioda sygnalizująca pracę zasilacza

**ZASTOSOWANIE:** Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki, elektroniki przemysłowej, do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym 12V DC, (np.: taśm LED)

**UWAGI:** - montażu powinna dokonać osoba posiadające odpowiednie uprawnienia! - zasilacz powinien być przykręcony do konstrukcji urządzenia zasilanego - należy zapewnić swobodny przepływ powietrza poprzez szczeliny wentylacyjne zasilacza, ponieważ zasilacz chłodzony jest metodą swobodnego przepływu powietrza - zasilacz należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej odpowiednim przewodem miedzianym, trójżyłowym o minimalnym przekroju 0.5 mm<sup>2</sup> i napięciu pracy izolacji 250V - jako pierwszą należy podłączyć żyłę uziemienia - wyjście zasilacza należy podłączyć do obciążenia odpowiednim przewodem dwużyłowym o możliwie minimalnej długości i przekroju stosownym do prądu obciążenia (dobór przekroju przewodu zaleca się wykonywać wg zasady minimum 4A/1mm<sup>2</sup>)